

# KNX RF przycisk radiowy 1-krotny płaski quicklink; biały, połysk; Berker R.1/R.3

Kod produktu: 42228

## Dane techniczne:

- Temperatura pracy **-5 - +45 °C**
- Zasięg transmisji radiowej ( wolne powietrze) max . **100 m**
- Funkcja reset ( ustawienia fabryczne ) **TAK**
- Mniejsze zapotrzebowanie na energię **TAK**
- Wilgotność względna **0 - 65 % keine Betauung**
- Kanały radiowe "**Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter Nachlaufzeit Ein.**
- Mocy transmisji radiowej **10 mW**
- Częstotliwość transmisji radiowej **868,3 MHz**
- Napięcie pracy **3 V=**
- Żywotność baterii ok. **5 Jahre**
  
- zasilanie: bateria CR2430 3V;
- żywotność baterii ok. 5 lat;
- częstotliwość pracy 868,3 MHz;
- protokół radiowy KNX
- aktywność nadajnika 1%
- kategoria odbiornika 2
- liczba kanałów radiowych 2
- moc nadajnika radiowego < 10 mW
- zasięg w terenie otwartym maks. 100 m
- zasięg w budynku maks. 30 m
- temperatura pracy -5 - +45 °C
- wysokość montażu 14 mm
- Do bezprzewodowego radiowego sterowania wszystkich przypisanych odbiorników radiowych KNX RF
- funkcje quicklink: załączanie, ściemnianie, ster. roletami, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny, pamięć
- połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
- dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, przełączanie trybu pracy, wartość ściemniania, sygnalizacja stanu, przycisk zwierny
- z diodą LED konfiguracji
- z diodą LED transmisji i stanu baterii: czerwona/zielona/pomarańczowa
- z przyciskiem konfiguracji
- funkcja resetu do ustawień fabrycznych
- sposób pracy konfigurowalny jako 1 lub 2 powierzchniowy
- z zabezpieczeniem przed demontażem
- dolna i górna powierzchnia przycisku dowolnie konfigurowalna
- bez narzędziowa konfiguracja funkcji - quicklink, za pomocą przycisków i wskaźników diod LED
- możliwość montażu na płaskiej powierzchni