

Wyrobnik zał.-żal. 16-kan./8-kan. 16 A Urz. moduł. KNX

Kod produktu: 62914

Dane techniczne:

- Kategoria **System sterowania żaluzjami, KNX**

KNX Przełącznik 16x 16 A/ zał.-żal. 8x 16 A ze sterowaniem ręcznym, KNX REG

Właściwości

- Wskaźnik stanu połączenia dla każdego przekaźnika.
- Niezależne sterowanie maks. ośmioma wyjściami żaluzjowymi.
- Uruchamianie ręczne w celu przełączenia przekaźników równolegle wzgl. bez trybu KNX.
- Niezależne załączanie maks. 16 wyjść łączeniowych.
- Możliwe centralne wyłączenie za pomocą uruchomienia ręcznego.
- Ze zintegrowanym złączem magistralnym.
- Dozwolone jest podłączanie różnych przewodów zewnętrznych do wyjść.
- Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
- Komunikaty zwrotne dają się opóźnić po przywróceniu zasilania magistrali.
- Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
- Funkcja zapisu scen świetlnych.

Funkcje żaluzji

- Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
- Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
- Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
- Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
- Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
- Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.

Funkcje łączeniowe

- Możliwość ustawienia trybu mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
- Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
- Centralna funkcja łączeniowa.
- Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
- Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
- Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
- Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
- Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).

Dane techniczne

Zasilacz: AC 230 V, 50/60 Hz przekaźnik Liczba: Zdolność łączenia AC 230 V: 16 A / AC 1 przekaźnik Kontakt: na 1 x zamykacz bezpotencjałowy Zdolność łączenia AC 230 V: 16 AX Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść: Razem 20 A Maksymalny prąd załączania: 800 A, 200 μs, 165 A, 20 ms Obciążalność prądowa Urządzenie: Razem 160 A Moc przyłączeniowa Omowe obciążenie: 3000 W Wymiary: 8 modułów Moc przyłączeniowa Obciążenie pojemnościowe AC 230 V: 16 A, maks. 140 μF Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W Żarówki: 3000 W Lampy halogenowe

230 V:2500 W transformator uzwojony:1200 VA Trafo Tronic Gira:1500 W Światłówki, nieskompensowane:1000 VA Światłówki, układ połączeń Duo:2300 VA Światłówki, skompensowane równolegle:1160 VA Lampy rtęciowe, nieskompensowane:1000 W Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:1160 W Przyłącza KNX:Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Obciążenie:Zaciski śrubowe

Wskazówki

- Montaż na szynie montażowej DIN.
- Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Zakres dostawy

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.