

Nasadka czujnika ruchu 2,2 m; biały, połysk; Berker R.1/R.3

Kod produktu: 42205

Dane techniczne:

- Temperatura pracy -5 - +45 °C
- Poziom wykrywania **W połączeniu ze sterownikiem załączającym BLC OWK, kanał OWK jest również załączany na czas opóźnienia niezależnie od natężenia oświetlenia."**
- Regulacja jasności 5 - 1000 / unendl. lx
- Nominalna wysokość montażu 2,2 m
- Zakres przedni ok. 8 m
- Zasięg boczny po ok. 6 m
- Czułość regulowania ok. 10 - 100 %
- Mniejsze zapotrzebowanie na energię **TAK**
- Wilgotność względna 0 - 65 % **keine Betauung**
- nominalna wysokość montażu 2,2 m
- zasięg, centralny ok. 8 m
- zasięg, boczny ok. 6 m
- pole detekcji półowalne ok. 8 x 12 m;
- kąt detekcji 180°
- czas opóźnienia ok. 3 min.
- nastawialna czułość progowa ok. 10 – 100%
- nastaw. poziom natęż. oświetlenia zadziałania ok. 5 – 1000 lx
- temperatura pracy -5 - +45 °C
- wymiar od powierzchni tynku 34 mm
- Tylko do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach.
- **do numerów zam. 8512 12 00, 8512 11 00, 8542 11 00, 8542 12 00, 8532 01 00**
- niski pobór energii
- z funkcją pamięci dla symulacji obecności
- z blokadą klawisza
- funkcja przyjęcia dla załączenia oświetlenia na 2 godz.
- z funkcją zapamiętania progowego poziomu natężenia oświetlenia zadziałania przyciskiem
- z diodą LED pracy i stanu, czerwona/zielona/pomarańczowa
- z przyciskiem dla załączenia/wyłączenia/pracy automatycznej
- mikroprocesorowe sterowanie pracą
- z zabezpieczeniem przed demontażem