

# Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/3

Kod produktu: 58999

## Dane techniczne:

- Pola **3**
  - Kasetka bezpieczników **D02: 20 - 63 AD01: 2 - 16 z rękawa lokalizowania wkładkę**
  - Liczba pół/biegunów **1P 2P 3P**
  - Kategoria przepięcia **IV**
  - Kategoria rozłącznika **AC 22 B**
  - Napięcie udarowe Uimp kV **6**
  - Znamionowy prąd ciągły Iu A **63**
  - Znamionowy prąd pracy Ie A **63**
  - Montaż **Szybkie mocowanie na szynie IEC / EN 60715**
  - Standardowe wymiany frontowe mm **45**
  - Wysokość pomieszczenia mm **86**
  - Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
  - Klasyfikacja palności UL94 **V0, Badanie rozżarzonym drutem 960°C**
  - Moment dokręcania śruby zacisku Nm **max. 4.5**
  - Szerokość montażu mm **27/per pole (1.5 SU)**
  - Waga g **1P 120 2P 230 3P 350**
  - Wytrzymałość szyny **CTI 600**
  - Zakres temperatur °C **-25 ... +60**
- Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3
  - Podstawa dostarczana z trzema wtykami bezpiecznikowymi,  
bez wkładek D0
  - Funkcja sygnalizacji przepalenia wkładki
  - Możliwość blokady za pomocą kłódki
  - Przystosowany do wkładek:  
D01: 2, 4, 6, 10, 16 A wraz z elementem dopasowującym Z-SLS/CB-HF  
i pierścieniem Z-D02-D01/PE  
D02: 20, 25, 35, 50, 63 A - elementy dopasowujące nie potrzebne!
  - Dostępne szyny zasilające Z-SV-35/3P, Z-SV-16/3P
  - Możliwość plombowania