

Wyłącznik mocy 3-bieg.160A zabezp.silnik NZMN2-M160

Kod produktu: 59028

Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Funkcja ochronna **Ochrona silnika**
- Liczba biegów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Połączenie śrubowe**
- System zwalniający **Zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Stały**
- Rated current = rated uninterrupted current $I_n = I_u$ A **160**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie, wbudowana technika**
- Liczba pół **3**
- Stały prąd znamionowy I_u A **160**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **1280 - 2240**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **125 - 160**
- Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **90**
- Technika wyłączania **Termomagnetyczny**
- Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
- Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
- Znamionowa moc pracy AC-3, 230 V kW **45**
- Znamionowe napięcie pracy V **690 - 690**
- Liczba pół **3**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarcowego.
- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwiowe; zdalne.