

Wyłącznik mocy 3-bieg.80A NZMN1-S80

Kod produktu: 59100

Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik instalacyjny**
- Funkcja ochronna **Zabezpieczenie przed zwarcie**
- Liczba biegunów **3**
- Rozmiar konstrukcji **NZM1**
- Standardowe wyposażenie **Terminal Box**
- System zwalniający **Zwolnienie termomagnetyczne**
- Typ instalacji **Stały**
- Rated current = rated uninterrupted current $I_n = I_u$ A **80**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie, wbudowana technika**
- Liczba pół **3**
- Stały prąd znamionowy I_u A **80**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu -
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **640 - 1120**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **0 - 0**
- Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **45**
- Technika wyłączania **Magnetyczny**
- Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
- Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
- Znamionowa moc pracy AC-3, 230 V kW **22**
- Znamionowe napięcie pracy V **690 - 690**
- Liczba pół **3**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.

- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarcowego.
- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwiowe; zdalne.