

# Wyłącznik mocy 4-b.100A selekt wtykowy NZMN2-4-VE100-SVE

Kod produktu: 59258

## Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy I<sub>n</sub> A **100**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **100 - 1000**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **1200 - 1200**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **50 - 100**
- Zakres produktów **Wyłącznik**
- Funkcja ochronna **Systemy, kabel, selektywność i ochrona generatora**
- Liczba biegunów **4 pole**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Przyłącze śrubowe**
- System zwalniający **Elektroniczny wyzwalacz**
- Typ instalacji **Plug-in jednostek**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Built-in device plug-in technique**
- Liczba pól **4**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **połączenie z przodu**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ elementu kontrolnego **dźwignia Rocker**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przyłącze śrubowe**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit I<sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz kA **50**

## Wyłączniki mocy NZM i Rozłączniki mocy N

- Ochrona przed przeciążeniem i zwarciami w obwodach trójfazowych zasilanych prądem 40 - 1600 A.
- Wyłączniki mocy NZM mają możliwość nastawy wyzwalacza przeciążeniowego i wyzwalacza zwarciovego.
- Brak obniżonych wartości znamionowych dla temp. do +50°C.
- Montaż w pionie, możliwość położenia o 90° we wszystkich kierunkach.
- Konstrukcja zgodnie z EN 60947-2
- Wyłączniki i rozłączniki o jednakowych wymiarach konstrukcyjnych.
- Możliwość dobudowy wyzwalaczy napięciowych.
- Styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika / rozłącznika oraz sygnalizacji wyzwolenia.
- Dowolny kierunek podłączenia zasilania.
- Napędy: obrotowe montowane bezpośrednio na wyłączniku; obrotowe drzwiowe; zdalne.