

Unifon AP System 55 mosiǎdz

Kod produktu: 63121

Dane techniczne:

- Kategoria **ClassiX**

Stacja g łowna AP, System 55, Mosiǎdz

Właŝciwoŝci

- Szybka i czysta instalacja dzi ki kompletnemu, wst pnie zmontowanemu unifonowi natynkowemu.
- Przyciski obs ugi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
- Du y wyb r odmian stylistycznych dzi ki integracji z programem stylistycznym, co powoduje jednolity wyglǎd domofonii i instalacji elektrycznej.

Przyciski obs ugi unifonu natynkowego sterujǎ poni szymi funkcjami w po czeniu z wyrobnikiem za czajǎcym lub wyrobnikiem za czajǎcym podtynkowym:

- Za czanie ŝwiat a i innych funkcji.
- Monta  mo liwy zar wno z ramkǎ, jak i bez ramki.
- Wysterowanie mechanizmu otwierania drzwi.
- Prosta instalacja dzi ki nasadzonym zaciskom ŝrubowym na p ycie monta owej. Styk z unifonem powstaje z chwilǎ nasadzenia unifonu na p yt  monta owǎ.
- Ustawianie melodii dzwonka.
- Prosty demonta  unifonu podczas prac renowacyjnych.
- Za czanie i wy czanie dzwonka.
- Otwory mocujǎce do monta u.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Transmisja sygna  w i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianǎ biegun w i odporny na zwarcia dwu  łowy przew d magistralny.
- Aktywacja funkcji przebijania.
- Po czenie r wnole le maksymalnie trzech unifon w (przy zasilaniu przez dwu  łowy przew d magistralny).
- Regulacja g oŝnoŝci dzwonka i g oŝnoŝci mowy.
- Uruchamianie przez jednǎ osob  dzi ki  atwej procedurze uruchamiania.
- Rozr  nianie dzwonk w pomi dzy wywo aniem do drzwi, wywo aniem wewn trznym i wywo aniem z pi tra.
- Dob r pi ciu r  nych melodii dzwonka, kt re mog  zosta  indywidualnie przyporzǎdkowane poszczeg lnym przyciskom przywo awczym.
- Funkcja g oŝnom wiǎca (rozmowa sterowana d wi kiem z t mieniem echa i ha as w w t le).
- Funkcja przebijania przy g oŝnym ha asie w t le podczas po czenia g osowego.
- Blokada pods uchiwanie.

Dane techniczne

Zasilacz:DC 26 V $\pm$ 2 V (przez dwu  łowy przew d magistralny) Przy acza Dwu  łowy przew d magistralny:2 x zacisk ŝrubowy Temperatura otoczenia:0  C do +50  C Przy acza Drzwiowy przycisk przywo awczy:2 x zacisk ŝrubowy

Wskaz wki

- Monta  bez ramki mo liwy.
- Do monta u z Systemem 55 lub z programami stylistycznymi F100 i E22 potrzebna jest ramka podw jna bez przegrody.
- Do monta u na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
- Komponent pozwala na stworzenie system w domofonii z maksymalnie 70 u ytkownikami (np. 1 x g oŝnik do wbudowania, 5 x modu  rozszerzajǎcy do g oŝnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary w mm

System 55, E22: S 55 W 127 G 20 Gira F100: S 70 W 142 G 20