

# Unifon System 55 brąz

Kod produktu: 63178

## Dane techniczne:

- Kategoria **ClassiX, Stacja główna**

Stacja główna, System 55, Brązowy

## Właściwości

- Jednolita instalacja domofonii i instalacji elektrycznej w puszcze instalacyjnej.
- Przycisk obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki dopasowaniu do programów stylistycznych. Zapewnia to jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Funkcja przebijania przy głośnym hałasie w tle podczas połączenia głosowego.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwa instalacja i proste rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze unifonów, kolorowy wyświetlacz TFT itd.

Przycisk obsługi unifonu steruje następującymi funkcjami

- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów.
- Wysterowanie mechanizmu otwierania drzwi.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem z piętra i wywołaniem wewnętrznym.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Bezpłatna wewnętrzna komunikacja głosowa w kombinacji z przyciskiem przywoławczym unifonów.
- Aktywacja funkcji przebijania.
- Blokada podsłuchiwania.
- Regulacja głośności dzwonka i głośności mowy.
- Możliwa integracja z modułarnym panelem sterowniczym.
- Dobór pięciu różnych melodii dzwonka, poszczególne przyciski przywoławcze mogą zostać indywidualnie przyporządkowane.
- Możliwa integracja z Profilem 55.
- Dołączana automatyka otwierania drzwi: przy włączonej funkcji mechanizm otwierania drzwi jest automatycznie sterowany po uruchomieniu przycisku przywoławczego bramofonu.

## Dane techniczne

Zasilacz: DC 26 V  $\pm$  2 V (przez dwużyłowy przewód magistralny) Przyłącze głosowego urządzenia podtynkowego  
Przewód łączący: 2 x listwa wtyczkowa Przyłącza złącza magistralnego Dwużyłowy przewód magistralny: 2 x zacisk śrubowy Drzwiowy przycisk przywoławczy: 2 x zacisk śrubowy Przewód łączący: 2 x zacisk śrubowy Wideo: 1 x listwa wtyczkowa Temperatura otoczenia: -5 °C do +50 °C