

# KNX Czuj przycisk 3 Komfort podwójny System 55

Kod produktu: 63964

## Dane techniczne:

- Kategoria **System 55 Wkładki i pokrywy centralne**

Czujnik przyciskowy 3 Komfort 2x (1+1), System 55/E22, System 55

## Właściwości

- Montaż na złączu magistralnym 3.
- Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
- Dwie wielokolorowe LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
- Zintegrowany czujnik temperatury do mierzenia i przekazywania lokalnej temperatury pomieszczenia.
- Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
- Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
- Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny i wtórnik regulatora temperatury pomieszczenia.
- Wtórnik regulatora: przełączanie trybu pracy z normalnym i wysokim priorytetem, zdefiniowany wybór trybu pracy, przełączanie między różnymi trybami pracy, zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
- Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych przycisków wzgl. klawiszy.
- Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
- Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
- Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu i oświetlenia pola opisowego (np. do nocnej redukcji natężenia oświetlenia w sypialniach).
- Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
- Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączenie lub możliwość łączenia przez obiekt.

## Dane techniczne

Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Klasa ochronności: III

## Wskazówki

- Profesjonalne opisy dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira pod adresem [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

## Zakres dostawy

- Z dołączonymi neutralnymi szyldzikami opisowymi.