

Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym IP44; pomarańczowy;

Kod produktu: 39608

Dane techniczne:

- Do łącznika klawiszowego uniwersalnego, przyciskowego **TAK**

1605 10 - IP20 szary, 230 V~, 1 mA

1605 14 - IP20 szary, 230 V~, 0,4 mA

1675 - IP44 szary, 230 V~, 1 mA

1675 04 - IP44 pomarańczowy, 230 V~, 0,4mA

Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd lampy może prowadzić do błędnej funkcji przekaźnika /przekaźnika impulsowego.

Porada: Podłączyć przewód neutralny do wkładki jarzeniowej lub podłączyć równolegle do cewki przekaźnika kondensator 230V, 1 µF na każde 10 mA prądu lampy jarzeniowej.

- do łącznika klawiszowego pojedynczego, uniwersalnego, krzyżowego, 2–biegunowego
- do łącznika wieloklawiszowego seryjnego z podświetleniem
- do łącznika przyciskowego jedno i wieloklawiszowego poza nr zam. 503404, 503808
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem