

# DCS-bramki telekom. w obudowie moduł.j

## System Domofon

Kod produktu: 63198

### Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

TKS-TK-Gateway, Türko

### Właściwości

- Bramka domofonowa telefoniczna do połączenia systemu domofonowego Gira z istniejącą instalacją telefoniczną.
- W przypadku analogowego przyłącza telefonu należy bramkę domofonową telefoniczną po prostu wstawić między przyłącze telefonu a telefon analogowy. Rozmowy telefoniczne można prowadzić jak zwykle z istniejącego telefonu.
- Ponadto wywołania od drzwi systemu domofonowego Gira są przekazywane do telefonu, można rozmawiać z osobą przed drzwiami i aktywować mechanizm otwierania drzwi za pomocą klawiatury telefonu.
- Poza tym wywołania od drzwi mogą być przekazywane do automatycznej sekretarki lub telefonu komórkowego.
- Przyjmowanie wywołań od drzwi za pomocą istniejącego telefonu.
- Bezpośrednie podłączenie do sieci telefonicznej, w trybie analogowym centrala telefoniczna jest niepotrzebna.
- Możliwość podłączenia do przyłącza a/b istniejących central telefonicznych.
- Przekazywanie wywołania do telefonu lokalnego, stacjonarnego lub komórkowego.
- Przekazywanie wywołania do maks. 50 zaprogramowanych użytkowników.
- Rozróżnianie dzwonek między wywołaniem z sieci telefonicznej a wywołaniem od drzwi.
- Możliwość przełączania między trybem dziennym a nocnym.
- Wspieranie połączenia oczekującego przy trwającej rozmowie przez sieć telefoniczną i nadchodzącym wywołaniu od drzwi.
- Możliwość konfiguracji za pomocą klawiatury telefonu (DTMF) lub zestawu do programowania.
- Możliwość ustawienia wywołania i czasu trwania rozmowy.
- Blokada podsłuchiwania.
- Możliwość podłączenia kilku bramek domofonowych telefonicznych do magistrali domofonowej Gira.
- Realizacja funkcji łączeniowych przez istniejący telefon (DTMF) w kombinacji z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Wskaźniki stanu LED do szybkiej kontroli podłączonego napięcia sieciowego i zajęcia przyłącza telefonu.
- Przyłącza zabezpieczone przed zamianą biegunów.
- Złącze do programowania i zintegrowany procesor Flash do aktualizacji oprogramowania bramki domofonowej telefonicznej.
- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.

### Zasilanie bramki domofonowej telefonicznej przez

- Wyjście 12 V sterownika audio.
- Ogólnodostępny transformator dzwonek AC 12 V (w przypadku stosowania sterownika wideo).
- Zasilanie dodatkowe DC 24 V domofonii (w przypadku stosowania sterownika wideo).

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe według wyboru: AC 12 V według wyboru: DC 24 V, 0,3 A Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny: 2 x zacisk śrubowy Podłączenie do sieci telefonicznej a/b: 2 x zacisk śrubowy Użytkownik a&apos;/b&apos;; 2 x zacisk śrubowy Zasilanie AC 12 V / DC 24 V: 2 x zacisk śrubowy Interfejs programowy: RJ11 Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wymiary: 6 modułów