

Radio Touch; stal szlachetna, lakierowany; B.1/B.3/B.7 Glas

Kod produktu: 40642

Dane techniczne:

- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Zaciskami śrubowe **TAK**
- Głębokość montażu **33 mm**
- Maks. przekrój przewodu **2,5 mm²**
- Bez rozrzutnika **TAK**
- Napięcie pracy **230 V~**
- 230 V~, 50 Hz
- zakres częstotliwości 87,5 – 108 MHz
- wyjście głośników 4 – 8 W/kanal
- wymiary wyświetlacza 35 x 28 mm
- zaciski przyłączeniowe do 2,5 mm²
- głębokość instalacji 33 mm
- z głośnikiem
- dotykowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- obsługa za pomocą pojemnościowego wyświetlacza dotykowego
- wyświetlanie daty i czasu
- radio FM stereo z RDS
- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji
- pamięć 8 stacji radiowych
- załączenie na ostatnią wybraną stację
- regulacja głośności
- funkcja budzika
- funkcja opóźnienia wyłączenia
- zegar odliczający wstecz
- dodatkowe wejście audio np.: do podłączenia odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej
- złącze drugiego głośnika
- dodatkowe wejście osobnego łącznika do włączania/wyłączania
- instalacja w puszkach pojedynczych lub wielokrotnych
- z zaciskami śrubowymi