

# Czujnik ruchu ALER JQ-30-B

Kod produktu: 6187

## Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Zakres regulacji w pionie **90°**
- Przyłącze **przewód o długości 10cm**
- Maksymalna moc źródła światła **1200W**
  
- wykonane z tworzywa sztucznego
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący **165°**
- możliwość regulacji czasu świecenia od **7s do 7min**
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący **10m**