

Wyłącznik nadprądowy iC60L-Z1-2 Z 1A 2-biegunowy

Kod produktu: 79188

Dane techniczne:

- [In] prąd znamionowy **1 A**
- Opis biegunów **2P**
- zastosowanie urządzenia **Dystrybucja**
- ilość zabezpieczonych biegunów **2**
- rodzaj sieci **Prąd przemienny (AC), Prąd stały (DC)**
- technologia wyzwalacza **Termomagnetyczny**
- charakterystyka **Z**
- symbol zdolności wyłączania **L**
- częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- górna granica wyzwalania magnetycznego **3 x In +/- 20 %**

Wyłącznik nadprądowy iC60L